


Oświetleniowe złącza kablowe

EKM 2035

Do montażu we wnękach słupów o średnicach ≥ 110 mm, Wkładki bezpiecznikowe: D II (E27), Kable zasilające ≤ 50 mm²



Zastosowanie

Złącze służy do połączenia kabli zasilających z przewodami oprawy oświetleniowej zabezpieczanymi bezpiecznikami. Aparatura modułowa (wyłączniki różnicowe, zegary itp.) mogą być montowane na szynach DIN.

Kryteria doboru

- Do wnęk słupowych
Średnica wnęki: ≥ 110 mm
Wymiary drzwiczek: $\geq 90 \times 300$ mm
- 4 zaciski ślizgowe umożliwiają podłączenie
2 kabli 4–50 mm² lub
3 kabli 4–35 mm²
- Opcjonalnie: gniazdo E27 do wkładki D II, maksymalnie 25 A
- Opcjonalnie: aparaty modułowe, zainstalowane na szynie DIN.
Maksimum 3 moduły o szerokości do 18 mm i wysokości do 75 mm.

Właściwości

- Zgodność z IEC 60439-1
- Obudowa o dużej udarności
- Wszystkie elementy metalowe z powłokami antykorozyjnymi
- Przezroczysta pokrywa bezpieczników
- Stopień ochrony: IP 43
- Klasa ochronności: II
- Uszczelniony gąbką przepust kabli zasilających:
 $\varnothing 16$ –35 mm
- Dwa przepusty z uszczelkanido przewodów opraw: $\varnothing 8$ –14 mm (3 x 1,5 mm²–5 x 2,5 mm²) lub 4 przewody ($\varnothing 1,5$ –3 mm)

Gniazda bezpiecznikowe	Liczba i przekrój żył kabli zasilających (mm ²)		Typ złącza
	1 lub 2 kable	3 kable	
1 x DII (E 27)	4 x 4–50	4 x 4–35	EKM 2035-1D2
2 x DII (E 27)	4 x 4–50	4 x 4–35	EKM 2035-2D2
brak*	4 x 4–50	4 x 4–35	EKM 2035-0D0
brak, szyna DIN *	4 x 4–50	4 x 4–35	EKM 2035-0D0-1R

Uwaga: Wkładki, wstawki, główki należy zamawiać oddzielnie.

* Wyłącznie zaciski i wkręty do mocowania gniazd bezpiecznikowych

** Wyłącznie zaciski i szyna DIN dla maksimum 3 aparatów modułowych